

# TRUE FLAME

## SOLÁRNA ZÁHRADNÁ LUCERNA

### Vykonajte:



Uistite sa, že je solárny panel otočený na juh



Z času na čas vyčistite solárny panel

### Nevykonávajte:



Nenabíjajte za sklom!



Neumiestňujte solárny panel do tieňa

### Užívateľský manuál:

Ďakujeme že ste si vybrali náš produkt TrueFlame. Prosím prečítajte si pozorne inštrukcie pred použitím vášho zariadenia.

### Umiestnenie vášho osvetlenia:

Vždy dávajte pozor pri umiestňovaní vášho osvetlenia. V záujme bezpečnosti, odporúčame umiestňovať osvetlenie počas dňa kým je ešte svetlo.

### Inštalácia vášho osvetlenia:

Pri umiestňovaní svietidla TrueFlame do zeme buďte opatrní. Nikdy sa nepokúšajte to urobiť tyčou pripevnenou ku kolíku. Akékoľvek poškodenie spôsobené pokusom o umiestnenie tyče do tvrdej zeme nieje pokryté zárukou. Ak je zem príliš tvrdá, oblejte ju vodou aby zmäkla a urobte otvor pomocou silného kovového predmetu. Akonáhle je otvor pripravený, zatlačte kolík do tohto otvoru, až kým sa kruhová horná časť kolíka nevyrovná zemi. Akonáhle je kolík na svojom mieste, spojte časti tyče spolu pred pripojením tyče na kolík. Teraz môžete zavesiť lampu na háčik.

### Nabíjanie lucerny s USB

Pred prvým použitím svietidla odporúčame jeho úplné nabitie prostredníctvom USB. Ak nemáte prístup k nabíjacímu zariadeniu USB, jednoducho nechajte lampu vonku (nie za sklom alebo pod umelým svetlom) na jasnom mieste po dobu 3 dní a pred prvým použitím skontrolujte, či prešiel jeden slnečný deň. Na nabitie svietidla cez USB nájdite nabíjací port USB na svietidle, ktorý sa nachádza na spodnej strane ráfika pod rukoväťou. Opatrne stiahnite gumový kryt a vložte konektor dodaného USB kábla. Pripojte koniec USB kábla do USB adaptéra na stene alebo do USB portu na vašom počítači. Uistite sa, že lampička je počas doby nabíjania cez USB vypnutá. Svietidlo sa úplne nabije za 3 hodiny. Nenechávajte lampu nabíjať bez dozoru po dlhú dobu a po dokončení nabíjania odpojte nabíjacie zariadenie USB. Po vybratí nabíjacieho kábla zo svietidla sa uistite, že gumový kryt zatlačíte späť na svoje miesto. Pri budúcich nabíjaníach cez USB je mimoriadne dôležité, aby ste lampu úplne usušili pred tým ako ju pripojíte k nabíjačke USB.

### Prevádzka svietidla

Vyhľadajte gumové tlačidlo napájania na spodnej strane svietidla:

Stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy: Svetlo sa zapne v režime úplného jasu (Štandardný režim).

2. stlačenie tlačidla: Jas svetla sa zníži, ale lampička bude svietiť 2x dlhšie (Režim úspory energie).

3. stlačenie tlačidla: Svetlo sa vypne a automaticky sa nerozsvieti, pokiaľ sa znovu nezapne manuálne. Keď je lampička vypnutá, svietidlo sa bude nabíjať aj naďalej.

Lampička TrueFlame USB Solar Crook je úplne automatická, takže ak ju zapnete, automaticky sa zapne každú noc a automaticky sa vypne po 7 hodinách.

### Úsporný režim

Režim úspory energie znižuje jas svietidla, čo umožňuje svetlu pracovať dvakrát tak dlho ako v štandardnom režime. Odporúčame uviesť lampu do režimu úspory energie, keď sa hodiny na jeseň posúvajú dozadu, potom môžete použiť štandardný režim, keď sa hodiny na jar posunú dopredu. Režim úspory energie by sa mal používať celoročne, ak je vaša lampička na mieste, ktoré nedostáva veľa slnečného žiarenia, hoci to nie je vôbec potrebné, ak preferujete nabíjanie svetla cez USB.

**Pamätajte, že lampička TrueFlame USB Solar Crook bude svietiť podľa toho na akom mieste sa nachádza. Lampička bude mať problém pracovať dlho aj po zotmení, ak je v tienistom mieste, ktoré nedostáva príliš priameho slnečného žiarenia. Pamätajte, že lampička TrueFlame USB Solar Crook sa za denného svetla nerozsvieti a nebude svietiť ani po zotmení, ak v blízkosti solárneho panela svietia svetlá. Môžu to byť svetlá zvnútra alebo zvonku vášho domu alebo susedný majetok.**

### Výmena batérie

Batéria vo vašom svietidle by mala vydržať najmenej 2 roky, preto by ste ju skôr nemali vymieňať. Asi po 2 rokoch si môžete všimnúť, že lampička nie je nabitá tak dobre, ako bola predtým, a preto je čas vymeniť batériu. Uistite sa, že ste batériu vymenili za 3,7 V lítium-Ion 18650 nabíjateľnú batériu. Ak chcete, môžete zvoliť batériu s vyššou kapacitou (vyššia hodnota mAh), ale neprekračujte hodnotu 2000 mAh. Pri výmene batérie otočte lampu dolu a položte ju na stôl. Odskrutkujte štyri skrutky, opatrne nadvihnite kryt a vyberte starú batériu. Uistite sa, že ste vložili novú batériu správnym spôsobom tak, aby kladný koniec batérie zodpovedal kladnému koncu stojana na batériu. Nasadte kryt a skontrolujte, či sú všetky štyri skrutky úplne dotiahnuté. Vaša nová batéria nemusí byť dodávaná prednabitá, preto lampu nabijete pomocou USB.

### Riešenie problémov

#### Nedokážem zapnúť svoje svetlo:

Uistite sa, že lampička je nabitá. Nabijte ju pomocou USB (pozri vyššie) alebo nechajte lampu na jasnom mieste po dobu 3 dní a pred ďalším pokusom sa uistite, že prešiel jeden slnečný deň. Ak svietidlo stále nesvieti, skontrolujte, či po zotmení na solárny panel nesvietia žiadne blízke svetlá, ktoré by mohli zastaviť automatické zapínanie svetla. Ak máte pochybnosti, vezmite lampu dovnútra, položte ju hore nohami na stôl a stlačte a podržte vypínač na 5 sekúnd. Umiestnenie lampičky hore nohami na stôl úplne pokryje solárny panel, aby sa simulovala tma.