

KENO

PŘIPOJENÍ SH-AIO3H-SZR

KOMPATIBILNÍ S JEDNOTKAMI AIO-3H OD SPOLEČNOSTI FOXESS



Zavedení

Připojovací krabice SH-AIO3H-SZR umožňuje rychlou instalaci nouzového napájení v instalaci zákazníka a je určena pro použití se střídači FoxEss 3H. Za normálního provozního stavu sítě jsou všechny obvody napájeny přímo z energetické soustavy, včetně obvodů nouzového napájení. Při výpadku sítě systém automaticky přepne na nouzové napájení ze střídače. Systém zajišťuje energetickou nezávislost obvodů připojených k nouzovému východu.

Technické parametry

SH-AIO3H-SZR	
Kompatibilita	FoxEss AIO 3H 5.0-E - 10.0-E FoxEss H3 5.0-E - 12.0-E
Typ mřížky	TN-S / TN-CS
Záložní energetický obvod	Skládování energie
Napájení nouzového obvodu	Záleží na výkonu měniče
Parametr mřížky V	230/400
Jmenovitá frekvence, Hz	50
Typ připojení	3. patro + S
Doba přepínání sítě, s	$0,2 < t$
Doba záložního přepínání, s	≈ 3 / závisí na výkonu střídače
Jistič	K1/K2 63A
Třída ochrany IP	65
Rozměry výška/šířka/hloubka, mm	653 / 319 / 144
Hmotnost, kg	6,08
Kabelové průchodky	5x M25
	1x M16
Konektor EPS měniče	Svorkovnice 10 mm ²
GRID konektor a invertorové vysílače	Svorkovnice 10 mm ²
Sítový vstup	Svorkovnice 10 mm ²
Zaručený napájecí konektor	Svorkovnice 10 mm ²
Prostor pro záležitost	Ano
Provozní teplota, °C	- 20÷40

Schéma zapojení

