


Sigen Energy Gateway



- Suportă conexiuni multiple SigenStor pentru sistemul de micro-rețea
- Comutare fără întreruperi, asigurând o întrerupere de 0 ms pe partea de sarcină
- Circuit de bypass încorporat pentru o fiabilitate sporită a sistemului
- Suportă conectarea unui generator diesel și controlul inteligent
- Monitorizare în timp real a curentului cu protecție anti-reflux de 350 ms



Sigen Energy Gateway pentru SigenStor

Sigen Gateway	C60-2	C120-6	C180-9	C300-12	C600	C1200	Unități
Conectare la rețea							
Tipul de racordare la rețea	Trifazic						
Tensiune nominală c.a.	380 ~ 400						V
Curent nominal de curent alternativ	91,2	182,4	274	456	912	1.824	A
Putere nominală CA	60	120	180	300	600	1.200	kW
Frecvență nominală CA	50 / 60						Hz
Timp de întrerupere a comutatorului de rezervă ¹	0						ms
Ieșire CA către portul de rezervă							
Tensiune nominală CA	380 ~ 400						V
Curent nominal de curent alternativ	91,2	182,4	274	456	912	1.824	A
Putere nominală CA	60	120	180	300	600	1.200	kW
Frecvență nominală CA	50 / 60						Hz
Categorie de supratensiune	III						
Conectarea inverterului							
Număr de porturi de conectare	2	6	9	12	30	50	
Tensiune nominală CA	380 ~ 400						V
Curent maxim de intrare CA	45,6						A
Conexiune Smart Port							
Tensiunea de ieșire a generatorului	380 ~ 400						V
Curent nominal de curent alternativ	91,2	182,4	274	456	912	1.824	A
Putere nominală CA	60	120	180	300	600	1.200	kW
Pomire cu 2 fire a generatorului	Compatibil						
Date generale							
Dimensiuni (L / Î / A)	510 / 795 / 173	850 / 1.152 / 305	800 / 2.300 / 830		1.800 / 2.300 / 1.270		mm
Greutate	35	74	350	400	1.100	1.300	kg
Intervalul de temperatură de depozitare	-40 ~ 70						°C
Intervalul de temperatură de funcționare ²	-30 ~ 55						°C
Interval de umiditate relativă	0 % ~ 100 %		0 % ~ 95 %		0 % ~ 95 %		
Altitudine maximă de funcționare ²	4.000						m
Răcire	Convecție naturală		Convecție naturală		Răcire inteligentă a aerului		
Grad de protecție împotriva pătrunderii	IP54		IP20		IP20		
Comunicații	Fast Ethernet, RS485, contact uscat						
Mod de instalare	Montare pe perete		Montare la sol		Montare la sol		

1. Aceasta se referă la durata întreruperii pe partea de sarcină; pentru a asigura această funcționalitate, Sigen Energy Gateway trebuie utilizat împreună cu Sigen Energy Controller și Sigen Battery. Condiții de testare: În starea de circuit deschis a rețelei electrice, puterea nominală a Sigen Energy Controller este mai mare decât puterea totală a sarcinilor de rezervă.
2. Vă rugăm să consultați Sigenenergy pentru informații detaliate privind reducerea puterii și cerințe personalizate.

Declinare de responsabilitate: Informațiile din acest fișier sunt furnizate „așa cum sunt”. În măsura maximă permisă de lege, Sigenenergy Technology Co., Ltd. exclude toate declarațiile și garanțiile referitoare la acest fișier și conținutul său sau care sunt sau pot fi furnizate de orice afiliați sau orice altă terță parte, inclusiv în legătură cu orice inexactități sau omisiuni din acest fișier.