

Izolované měniče DC-DC Orion-Tr

100 / 250 / 400 W

www.victronenergy.com



Orion-Tr 24/12-20 (240 W)



Orion-Tr 24/12-20 (240 W)

Dálkové zapínání a vypínání

Dálkové zapínání a vypínání eliminuje potřebu vysokoproudého spínače ve vstupním zapojení. Dálkové zapínání a vypínání lze ovládat pomocí spínače s nízkým příkonem nebo například spínačem pro spuštění/zastavení motoru (viz návod k použití).

Nastavitelné výstupní napětí: lze použít také jako nabíječku baterií

Například k nabíjení 12voltové startovací nebo přídavné baterie v systému, který jinak pracuje na 24 V.

Všechny modely jsou odolné proti zkratu a lze je zapojit paralelně pro zvýšení výstupního proudu. Paralelně lze zapojit neomezený počet jednotek.

Ochrana proti vysokým teplotám

Při vysoké teplotě okolí se výstupní proud sníží.

Stupeň krytí IP43

Při instalaci se šroubovými svorkami orientovanými směrem dolů.

Šroubové svorky

K instalaci nejsou potřeba žádné speciální nástroje.

Vstupní pojistka (nelze vyměnit)

Pouze u modelů s 12V a 24V vstupem.

Izolované měniče 110–120 W	Orion-Tr 12/12-9 (110 W)	Orion-Tr 12/24-5 (120 W)	Orion-Tr 24/12-9 (110 W)	Orion-Tr 24/24-5 (120 W)	Orion-Tr 24/48-2,5 (120 W)	Orion-Tr 48/12-9 (110 W)	Orion-Tr 48/24-5 (120 W)	Orion-Tr 48/48-2,5 (120 W)
Rozsah vstupního napětí	8–17 V	8–17 V	16–35 V	16–35 V	16–35 V	32–70 V	32–70 V	32–70 V
Vypnutí při podpětí	7 V	7 V	14 V	14 V				

