

Návod k použití

Podvodní světlo „Splash“



Tento návod se vztahuje POUZE na tento výrobek a obsahuje důležité informace pro jeho první použití. Tento návod si prosím uschovejte pro budoucí potřebu a v případě předání výrobku novému uživateli jej k výrobku vždy přiložte.

1. Úvod

Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení solárního osvětlení. Tímto solárním osvětlením jste si pořídl výrobek vyrobený v souladu s nejnovějším stavem techniky.

Tento výrobek splňuje všechny požadavky platných evropských a národních předpisů. Shoda byla prokázána. Příslušná prohlášení a dokumentace jsou uloženy u výrobce.

Abyste tento stav zachovali a byl zaručen bezpečný provoz, musíte jako uživatel dodržovat tento návod k obsluze!

2. Bezpečnostní pokyny



- V případě škod způsobených nedodržením tohoto návodu k obsluze zanikají záruční práva! Vylučujeme odpovědnost za jakékoli následné škody!
- Vylučujeme odpovědnost za škody na majetku nebo na zdraví způsobené nesprávnou zacházením nebo nedodržením bezpečnostních pokynů.

-V těchto případech zanikají veškerá záruční práva.

Z bezpečnostních důvodů a z důvodů schválení (CE) není povoleno solární svítidlo libovolně přestavovat a/nebo měnit.

Proto se prosím řiďte tímto návodem k obsluze.

V průmyslovém prostředí je třeba dodržovat pravidla pro prevenci nehod stanovená sdružením průmyslových a obchodních družstev pro elektrická zařízení a pracovní prostředky.

3. Použití v souladu s požadavky

Po setmění se solární podvodní reflektor automaticky zapne a při východu slunce se vypne. Maximální doba svícení s plně nabitou (dobíjecí) baterií a bez dobíjení je přibližně 8 hodin. Solární modul instalovaný v horní části krytu dobíjí zabudované dobíjecí baterie. Osvětlení se zapíná a vypíná pomocí spínače. Tyto tři podvodní reflektory jsou vhodné pro venkovní i podvodní použití. Reflektory lze ponořit do zahradního jezírka, studny nebo podobného místa. K tomu slouží deskový držák, který se naplní kameny. Solární modul lze upevnit do země pomocí zemního kolíku nebo přišroubovat ke zdi. Výrobek je určen pro použití v soukromých domácnostech.

Poznámka: Dbejte prosím na to, aby byl solární modul pokud možno nasměrován na jih a aby na něj nepadaly stíny. Při nasměrování modulu na sever není možné výrobek používat. V zimě musí být solární modul vždy zbaven sněhu.

4. Zahájení

1. Pečlivě vyjměte všechny součásti z obalu a rozbalte příslušenství.

2. Tři LED světelné prstence lze nasadit na držáky desky. Tuto desku lze poté naplnit kameny. Jejich hmotnost zajistí lepší upevnění v jezírku.





3. Nyní vyberte vhodné místo pro montáž solárního modulu v dosahu světla. Dbejte na to, aby místo pro solární modul bylo orientováno na jih a aby na solární modul nepadal žádný stín. Pomocí montážní desky lze solární modul přišroubovat ke zdi nebo k podlaze, případně jej pomocí zemního kolíku zapíchnout do země. Pomocí kulového kloubu je možné solární modul nasměrovat ke slunci.

4. Nyní připojte 3 zástrčky (obr. 4) reflektoru k zásuvkám na kabelu vedoucím ze solárního modulu.

Poznámka: Jedná se o konektory chráněné proti vlhkosti. Konektory zasuňte až na doraz.

5. Nyní přepněte spínač (obr. 5) na zadní straně solárního modulu do polohy „ON“. Solární reflektory jsou nyní zapnuty.



Poznámka: V zimních měsících bude doba svícení obecně kratší. Pokud lampa první večer nesvítí, počkejte prosím na slunečný den.

5. Výměna akumulátorů

Po jednom až dvou letech se kapacita akumulátorového bloku sníží. Poté je nutné akumulátory vyměnit. Akumulátory jsou k dostání v obchodech nebo u výrobce.

1. Odšroubujte 4 šrouby na zadní straně solárního modulu a sejměte kryt.
2. Vyjměte akumulátor z montážního držáku.
3. Vložte nový akumulátor se správnou polaritou a uzavřete kryt v opačném pořadí.

Poznámka: Použité baterie nebo akumulátory musí být zlikvidovány způsobem, který neznečišťuje životní prostředí, a nepatří do komunálního odpadu. Váš prodejce je ze zákona povinen staré akumulátory převzít zpět.



6. Poruchy

- Lampa se při setmění nezapíná automaticky
- Vnější zdroj světla (např. pouliční osvětlení) simuluje denní světlo a brání zapnutí lampy. Umístěte lampu na tmavší místo.
- Lampa se při setmění nezapíná nebo svítí jen krátkou dobu.
- Je lampa správně připojena?
- Akumulátor je slabý nebo vadný. Vyměňte akumulátory.

7. Technické údaje

- Provozní napětí: 3,6V
- Výkon solárního modulu: 1 Wp
- Třída ochrany: III
- Stupeň ochrany: solární modul IP44, podvodní projektor/reflektor: IP68
- Baterie: 3 ks NiMH 1,2 V/900 mAh velikosti AA
- Světelné jednotky: 18 bílých LED diod
- Barva světla: č. položky: 102148: 6000 K, č. položky: 102149: 3000 K
- Světelná intenzita: číslo položky: 102148: 3 × 22 lm, číslo položky: 102149: 3 × 20 lm
- Doba svícení: max. 8 h s plně nabitou baterií

Zpětný odběr baterií

- Baterie nesmí být vyhazovány do domácího odpadu.
- Spotřebitel je ze zákona povinen odevzdat baterie po vybití, např. do veřejných sběrných míst nebo u prodejců baterií.
- Baterie obsahující škodlivé látky jsou označeny symbolem „přeškrtnuté popelnice“ a jedním z chemických symbolů. Použité baterie je třeba likvidovat ekologicky a nesmí být vyhazovány do domovního odpadu. Váš prodejce je ze zákona povinen staré baterie převzít zpět.



NiMH

Upozornění k dobíjecím bateriím

- Děti by si s dobíjecími bateriemi neměly hrát. Dobíjecí baterie nikdy nenechávejte volně ležet; mohly by je spolknout děti nebo domácí zvířata.
- Dobíjecí baterie nesmí být nikdy zkratovány, rozebírány ani hhozeny do ohně. Hrozí nebezpečí výbuchu!
- Unikající nebo poškozené dobíjecí baterie mohou při kontaktu s pokožkou způsobit chemické popáleniny. Z tohoto důvodu prosím používejte vhodné ochranné rukavice.
- Dobíjecí baterie by měly být nahrazovány pouze konstrukčně identickými dobíjecími bateriemi od stejného výrobce. Nesmí se používat běžné baterie, protože ty nejsou dobíjecí.
- Dbejte na to, aby byly dobíjecí baterie vloženy se správnou polaritou.
- Při delším nepoužívání (například při skladování) vyjměte vložené dobíjecí baterie, abyste předešli poškození způsobenému unikajícími dobíjecími bateriemi.

výrobce/distributor, resp. dovozce/zákaznický servis/náhradní díly:

esotec GmbH – Weberschlag 9 – D-92729 Weiherhammer

Tel.: +49 9605-92206-0

Fax: +49 9605-92206-10

E-mail: info@esotec.de

Internet:

www.esotec.de Under Podvodní světlo Splash studená bílá: Číslo výrobku: 102148 Podvodní světlo Splash teplá bílá: Číslo výrobku: 102149

Likvidace:

Vážený zákazníku, prosíme o spolupráci při předcházení vzniku odpadu. Pokud budete v budoucnu chtít tento výrobek zlikvidovat, mějte prosím na paměti, že obsahuje cenné suroviny vhodné k recyklaci. Proto jej nevyhazujte do domácího odpadu, ale odneste jej do sběrného místa pro recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení. Moc děkujeme za Vaši spolupráci!

