

MINI LONDON

USSOBLSAORLXATRPPOOSSTLLIIGGHHTTSS(SETC

GHID DE

UTILIZARE



Asigurați-vă că panoul solar este orientat spre sud sau cât mai aproape posibil



Curățați panoul solar din când în când



NU Plasați panoul solar în zone umbrite



NU Încalziți în spatele geamului

ThanTkhaynokuyfour cfhoor ocshionogstihnegLtohnedMoinni Sloodnadr

oPnosUtSLBigShotslaPbeastLigandthPelseeaisnestreuacdtitohnessceairnesfutllucybeionsfore carefullyubsienfgoryeouusr ilnigghytour light

Important notes

No tes importante

Always take care when installing your light. If you are at all unsure, please contact your retailer or a professional trades person for advice. Always take care when setting up your London Solar Post Lights if the ground is very hard - sometimes watering the ground a little and allowing it to soak in can make it easier to put the spike in. Aveți întotdeauna grijă când instalați lumina. Dacă nu sunteți deloc sigur, vă rugăm să contactați dvs. cu amănuntul sau o persoană profesionistă pentru sfaturi. Aveți întotdeauna grijă atunci când instalați London Solar Post Lights dacă solul este foarte dur - uneori, udând puțin solul și lăsându-l să se absoarbă, poate fi mai ușor să instalați țepușa.

Installation

Instalare

Remove all packaging and put to one side. Please carefully consider where you wish to install your light before making alterations to your property. It's particularly important that the solar panel receives as much sunlight as possible. Ensure that it is not obstructed by buildings, fences, trees, sheds, etc. or the shadows that these create. If the solar panel is installed in a poor location, it may not perform to the best of its ability.

Îndepărtați toate ambalajele și puneți-le deoparte. Vă rugăm să analizați cu atenție locul în care doriți să instalați lumina înainte de a face modificări la proprietatea dvs. Este deosebit de important ca panoul solar să primească cât mai multă lumină solară posibil. Asigurați-vă că acesta nu este obstrucționat de construcții, clădiri, garduri, copaci, etc. sau umbrele pe care le creează. Dacă panoul solar este instalat într-o zonă slab iluminată, poate să nu funcționeze la capacitatea sa maximă.

1. Dacă este necesar, înmuiați solul cu apă, înainte de a înfișa ușor țepușa în pământ

2. Îndepărtați folia de protecție de pe panoul solar, dacă este prezentă - acest lucru va fi evident dacă este necesar

1. Dacă este necesar, înmuiați solul cu apă, înainte de a înfișa ușor țepușa în pământ

2. Îndepărtați folia de protecție de pe panoul solar, dacă există - acest lucru va fi evident dacă este necesar.

Charging your London Solar Post Lights:

NChoawrgyionughyaovueraLsosnedmobnleSdolaanr lumina dumneavoastră trebuie să o încărcați înainte de utilizare. Scoateți ușor partea superioară a lămpii prin

trăgându-l în sus. Localizați comutatorul care este situat pe partea inferioară a părții superioare a luminii. Asigurați-vă că întrerupătorul este pornit aNnodwleyaovuetahtahveeliagshstesmfbrle3ddaanydtopobsuitilidonuepdaybaousreligchhtayrgoeu nevoie să o încărcați înainte de utilizare. Scoateți ușor partea superioară a lămpii trăgând-o în sus. Localizați comutatorul care este situat pe partea inferioară a părții superioare a lămpii. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și lăsați lumina timp de 3 zile pentru a construi o încărcare de bază.

Please repeat this charging process if your light runs low on charge at any time or doesn't appear to be staying on after dark for as long as expected.

Vă rugăm să repetați acest proces de încărcare dacă încărcătura lămpii dvs. scade în orice moment sau nu pare să rămână aprinsă după lăsarea întinericului atât de mult pe cât era de așteptat.

Încărcare USB-C

UTosinghayorguer thoenidighntSvoialaUrSPBo-sct .Llogchaste portul de încărcare USB-C de pe partea inferioară a panoului solar. Puteți lua lumina în interior pentru a o încărca prin intermediul unui cablu USB -C (inclus).

1. Îndepărtați partea superioară din oțel inoxidabil de pe difuzorul de lumină din plastic alb.

2. Scoateți ușor partea superioară a lămpii prin trăgându-l în sus. Localizați comutatorul care este situat pe partea inferioară a părții superioare a luminii. Asigurați-vă că întrerupătorul este pornit și lăsați lumina timp de 3 zile pentru a construi o încărcare de bază.

1. Îndepărtați partea superioară din oțel inoxidabil de pe difuzorul de lumină din plastic alb.

3. Puneți capacul la loc pe difuzor. Când se lasă amurgul, lumina se va activa automat.

2. Puneți partea superioară cu susul în jos (cu panoul solar în jos) într-o cameră întunecată și localizați comutatorul pentru a aprinde lumina.

3. Alegeți puterea de iluminare dorită (alb sau alb cald) prin intermediul comutatorului cu 3 căi.

Luminile se vor aprinde/stinge automat atunci când sunt lăsate în poziția de pornire (setarea S sau P). Vă rugăm să rețineți că este complet normal ca luminile să se aprindă în momente diferite, deoarece depinde de rapiditatea cu care se încarcă în locația lor.

Lumina se va stinge când întoarceți capacul când lumina atinge panoul solar, deoarece panoul va începe să încarce bateria din nou.

4. Puneți capacul la loc pe difuzor. Când se lasă amurgul, lumina se va activa automat.

Troubleshooting

Rezolvarea

problemelor

Please ensure that there are no nearby light sources shining on the solar panel after dark. These could be bright indoor/outdoor lights from your property or neighbours, or streetlights.

Vă rugăm să vă asigurați că nu există surse de lumină în apropiere care să lumineze panoul solar după lăsarea întinericului. Acestea ar putea fi lumini puternice de interior/exterior de pe proprietatea dvs. sau de la vecini, sau felinare.

If you are unsure, take the light inside and test it in a dark room.

Dacă nu sunteți sigur, duceți lumina în interior și testați-o într-o cameră întunecată.

If you are encountering any problems with your light often you can resolve this yourself by following our troubleshooting guide. If the light has a solar panel in a poor location it will struggle to work, but that doesn't mean there is a fault with the unit. Please recharge your light with the USB cable as it will be fully charged after 3-5 days. If you are still having problems after following the troubleshooting tips below before contacting your retailer.

Recharge Procedure

Procedura de reincarcare

1. Double check the location of your solar panel to ensure it is in a clear location and as South facing as possible.
2. Turn the light off at the switch and leave it to recharge for 3-5 days ensuring one sunny day as passed, or use the USB cable to fully charge the battery.
3. După 3-5 zile, reveniți la lumină și porniți-o din nou la întrerupător.
4. Dacă lumina dvs. încă nu se aprinde după lăsarea întinericului, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Maintenance

Clean the surface of the solar panel and light lens with a soft, slightly moistened cloth. Do not use corrosive cleansing agents or chemical solutions as these may damage surfaces and impair operation. Keep the solar panel free of dirt, debris and snow.

Safety Instructions

The Solar Centre assumes no liability for any damage resulting from the use of this product, nor do we assume liability for any damage to property or personal injury caused by improper use or failure to observe these instructions.

Unauthorised conversion and/or modification of the unit may be dangerous and will invalidate your warranty. To avoid damage to sight, do not look directly at the light source. This device is not a toy and should be kept out of reach of children. Do not submerge the device in water or expose it to extreme temperatures (less than -25°C or higher than 50°C).

NUMĂR DE MODEL: SC2325

NUMĂR DE MODEL: SS9881

SOLARCENTRE®

40 MANOR LANE
HARFEN B

HERFORDSHIRE
AL5 4 UN

WWW.SOLARCENTRE.CO.UK

