

LONDRA

USB SOLAR LUMINA POST

GHID DE UTILIZARE



Ensure your solar panel is South facing or as near as possible



Clean your solar panel from time to time



Do **NOT** place your solar panel in shaded areas.



Do **NOT** charge behind glass

Vă mulțumim că ați ales London USB Solar Post Light. Vă rugăm să citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a utiliza lumina.

Note importante

Aveți întotdeauna grijă când instalați lumina. Dacă nu sunteți deloc sigur, vă rugăm să contactați comerciantul sau o persoană pentru sfaturi.

Instalare

Îndepărtați toate ambalajele și puneți-le deoparte. Vă rugăm să analizați cu atenție locul în care doriți să instalați lumina înainte de a face modificări la proprietatea dvs. Este deosebit de important ca panoul solar să primească cât mai multă lumină solară posibil. Asigurați-vă că acesta nu este obstrucționat de clădiri, garduri, copaci, magazine etc. sau de umbrele create de acestea. Dacă panoul solar este instalat într-un loc nepotrivit, este posibil ca acesta să nu funcționeze la capacitate maximă.

Încărcarea luminilor

Înainte de a începe, trebuie să o încărcați înainte de utilizare. Localizați comutatorul care este situat pe partea inferioară a părții superioare a lămpii. Asigurați-vă că întrerupătorul este oprit și lăsați lumina timp de 3 zile pentru a se încărca la bază.

Vă rugăm să repetați acest proces de încărcare dacă încărcătura lămpii dvs. scade în orice moment sau nu pare să rămână aprinsă după lăsarea întinericului atât de mult pe cât era de așteptat.

Pentru a maximiza performanța acestei lumini și a dubla timpul de funcționare, rotiți panoul solar suplimentar în partea de sus cu 180° în sensul acelor de ceasornic până când acesta este fixat în poziție. Vă recomandăm să utilizați această opțiune iarna sau dacă panoul solar se află într-o locație nepotrivită.

Încărcare USB-C

Pentru a încărca lumina prin USB-C, localizați portul de încărcare USB-C pe partea inferioară a panoului solar. Puteți lua lumina în interior pentru a o încărca prin intermediul cablului USB-C.

Indicator de lumină LED roșu: Încărcare

Indicator luminos LED verde: Complet încărcat

1. Puneți partea superioară cu susul în jos (cu panoul solar în jos) într-o cameră întunecată și localizați comutatorul pentru a aprinde luminile.
2. Alegeți puterea de iluminare dorită (alb sau alb cald) prin intermediul comutatorului cu 3 căi.
3. Lumina se va stinge atunci când întoarceți capacul când lumina ambientală din împrejurimi atinge panoul solar, deoarece panoul va începe să se încarce din nou.
4. Puneți capacul la loc pe difuzor. Când se lasă amurgul, lumina se va activa automat.

Vă rugăm să rețineți că există un cronometru de 7 ore care se va opri automat pentru a păstra durata de viață a bateriei pentru ziua următoare.

Economisire automată a energiei

Această lampă are un mod inteligent de economisire a energiei și va reduce nivelurile de luminozitate ale luminii pe durata nopții pentru a prelungi performanța până când bateria este epuizată sau până când cronometrul de 7 ore o oprește, oricare ar fi prima situație.

Rezolvarea problemelor

Vă rugăm să vă asigurați că nu există surse de lumină în apropiere care să lumineze panoul solar după lăsarea întinericului. Acestea ar putea fi lumini puternice de interior/exterior de pe proprietatea dvs., de la vecini sau de la iluminatul stradal.

Dacă nu sunteți sigur, duceți lumina în interior și testați-o într-o cameră întunecată.

Dacă întâmpinați probleme cu lumina dvs., le puteți rezolva singur urmând ghidul nostru de depanare. Dacă panoul solar al lămpii se află într-o locație nepotrivită, aceasta va avea dificultăți în a funcționa, dar acest lucru nu înseamnă că unitatea este defectă. Vă rugăm să vă amintiți că lumina va sosi cu o anumită încărcătură și va funcționa probabil câteva zile chiar dacă panoul solar este amplasat într-o poziție proastă. Vă rugăm să încercați sfaturile de depanare de mai jos înainte de a contacta distribuitorul.

Procedura de reîncărcare

1. Verificați de două ori amplasarea panoului solar pentru a vă asigura că acesta se află într-un loc liber și este orientat cât mai mult posibil spre sud.
2. Opriti lumina la întrerupător și lăsați-o să se reîncarce timp de 3-5 zile, asigurându-vă că a trecut cel puțin o zi însorită, sau utilizați cablul USB pentru a încărca complet bateria.
3. După 3-5 zile în aer liber sau după o încărcare USB, reveniți la lumină și porniți-o din nou la întrerupător.
4. Dacă lumina dvs. încă nu se aprinde după lăsarea întinericului, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Întreținere

Curățați suprafața panoului solar și a lentilei luminoase cu o cârpă moale, ușor umezită. Nu utilizați agenți de curățare corozivi sau soluții chimice, deoarece acestea pot deteriora suprafețele și afecta funcționarea. Păstrați panoul solar liber de murdărie, resturi și zăpadă.

Instrucțiuni de siguranță

Centrul Solar nu își asumă nicio răspundere pentru orice daune rezultate din utilizarea acestui produs și nici pentru orice daune materiale sau vătămări corporale cauzate de utilizarea necorespunzătoare sau nerespectarea acestor instrucțiuni.

Conversia și/sau modificarea neautorizată a unității poate fi periculoasă și va anula garanția. Pentru a evita deteriorarea vederii, nu vă uitați direct la sursa de lumină. Acest dispozitiv nu este o jucărie și trebuie ținut departe de îndemâna copiilor. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl expuneți la temperaturi extreme (mai mici de -25°C sau mai mari de 50°C).