

LONDÝN

USB SOLÁRNE OSVETLENIE

POUŽÍVATEL'S KÁ PRÍRUČKA



Ensure your solar panel is South facing or as near as possible



Clean your solar panel from time to time



Do **NOT** place your solar panel in shaded areas.



Do **NOT** charge behind glass

Ďakujeme, že ste si vybrali solárne osvetlenie London USB. Pred použitím osvetlenia si pozorne prečítajte tieto pokyny.

Dôležité upozornenia

Pri inštalácii svietidla postupujte vždy opatrne. Ak si nie ste istí, obráťte sa na predajcu alebo odborného technika.

Inštalácia

Odstráňte všetky obaly a odložte ich nabok. Pred vykonaním zmien na vašej nehnuteľnosti si starostlivo zvážte, kde chcete osvetlenie inštalovať. Je obzvlášť dôležité, aby solárny panel zachytával čo najviac slnečného svetla. Uistite sa, že nie je zakrytý budovami, plotmi, stromami, prístreškami atď. ani tieňmi, ktoré tieto objekty vytvárajú. Ak je solárny panel inštalovaný na nevhodnom mieste, nemusí fungovať na maximum svojho výkonu.

Nabíjanie svietidiel

Pred začatím používania je potrebné svietidlo nabiť. Nájdite vypínač, ktorý sa nachádza na spodnej strane hornej časti svietidla. Uistite sa, že je vypínač vypnutý, a nechajte svietidlo 3 dni nabiť sa.

Tento proces nabíjania opakujte, ak sa svetlo kedykoľvek vybijie alebo ak sa po zotmení nezdá, že svieti tak dlho, ako sa očakávalo.

Aby ste maximalizovali výkon tohto svetla a zdvojnásobili dobu prevádzky, otočte dodatočný solárny panel na hornej strane o 180° v smere hodinových ručičiek, kým nebude pevne usadený na mieste. Odporúčame používať ho v zime alebo ak je solárny panel umiestnený na nevhodnom mieste.

Nabíjanie cez USB-C

Ak chcete svietidlo nabíjať cez USB-C, nájdite nabíjací port USB-C na spodnej strane solárneho panelu. Svietidlo môžete vziať dovnútra a nabíjať ho cez kábel USB-C.

Červená LED kontrolka: Nabíjanie
Zelená LED kontrolka: Plne nabité

1. Umiestnite vrchnú časť hore nohami (solárny panel smerom dole) do tmavej miestnosti a nájdite vypínač, aby ste zapli svetlá.
2. Pomocou 3-polohového vypínača vyberte požadovaný svetelný výstup (biely alebo teplý biely).
3. Svetlo sa vypne, keď otočíte vrchnú časť späť, keď okolité osvetlenie dopadne na solárny panel, pretože panel začne opäť nabíjať.
4. Vráťte vrchnú časť späť na difúzor. Keď sa zotmie, svetlo sa automaticky zapne.

Upozorňujeme, že je k dispozícii 7-hodinový časovač, ktorý sa automaticky vypne, aby sa šetrila batéria na nasledujúci deň.

Automatická úspora energie

Toto svetlo disponuje inteligentným režimom úspory energie a počas noci znižuje úroveň jasu, aby sa predĺžila výdrž batérie, alebo sa vypne po uplynutí 7 hodín, podľa toho, čo nastane skôr.

Riešenie problémov

Uistite sa, že po zotmení na solárny panel nesvietia žiadne zdroje svetla v blízkosti. Môžu to byť jasné vnútorné/vonkajšie svetlá z vašej nehnuteľnosti, od susedov alebo pouličné osvetlenie.

Ak si nie ste istí, vezmite svietidlo dovnútra a vyskúšajte ho v tmavej miestnosti.

Ak sa často stretávate s problémami so svetlom, môžete ich vyriešiť sami podľa nášho návodu na riešenie problémov. Ak je solárny panel umiestnený na nevhodnom mieste, svetlo bude fungovať ťažko, ale to neznamená, že je jednotka vadná. Nezabudnite, že svetlo bude dodané s určitým nabitím a pravdepodobne bude fungovať niekoľko dní, aj keď je solárny panel umiestnený na nevhodnom mieste. Skôr ako kontaktujete predajcu, vyskúšajte nižšie uvedené tipy na riešenie problémov.

Postup nabíjania

1. Dôkladne skontrolujte umiestnenie solárneho panelu, aby ste sa uistili, že je na voľnom mieste a čo najviac orientovaný na juh.
2. Vypnite svetlo na vypínači a nechajte ho nabíjať 3–5 dní, pričom sa uistite, že uplynul aspoň jeden slnečný deň, alebo použite USB kábel na úplné nabitie batérie.
3. Po 3–5 dňoch vonku alebo po nabití cez USB sa vráťte k svietidlu a opäť ho zapnite vypínačom.
4. Ak sa vaše svetlo po zotmení stále nerozsvieti, kontaktujte svojho predajcu.

Údržba

Povrch solárneho panelu a svetelnej šošovky čistite mäkkou, mierne navlhčenou handričkou. Nepoužívajte korozívne čistiace prostriedky ani chemické roztoky, pretože môžu poškodiť povrchy a zhoršiť funkčnosť. Solárny panel udržiavajte bez nečistôt, úlomkov a snehu.

Bezpečnostné pokyny

Spoločnosť Solar Centre nenesie žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce z používania tohto produktu, ani za škody na majetku alebo zranenia osôb spôsobené nesprávnym používaním alebo nedodržaním týchto pokynov.

Neoprávnená prestavba a/alebo úprava zariadenia môže byť nebezpečná a bude mať za následok zrušenie záruky. Aby nedošlo k poškodeniu zraku, nepozerajte sa priamo na zdroj svetla. Toto zariadenie nie je hračka a malo by byť uchovávané mimo dosahu detí. Nezanorujte zariadenie do vody ani ho nevystavujte extrémnym teplotám (nižším ako -25 °C alebo vyšším ako 50 °C).