

RICHMOND

Lumină solară de grădină

Lăsați lumina să se încarce timp de 3 zile înainte de prima utilizare

Efectuați:



Asigurați-vă că este panou solar orientat spre sud



Din când în când curat panou solar

Nu:



Nu încărcăți

panou solar în spatele sticlei !



Nu plasați

panou solar în umbră

Aveți întotdeauna grijă când montați lumina, mai ales dacă o montați în locuri înalte.

Manual de utilizare:

Vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru *Solar Garden Light Richmond*.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele instrucțiuni înainte de a utiliza lumina Richmond.

Vă rugăm să rețineți că lumina Richmond este proiectată să se încarce în timpul zilei și să funcționeze noaptea. Lumina poate fi utilizată în timpul zilei, dar nu se va încărca în timpul utilizării. Utilizarea regulată în timpul zilei pe o perioadă lungă de timp va duce la încetarea strălucirii luminii.

Instalarea panourilor solare

Rețineți că lumina poate fi utilizată în interior sau în exterior, dar panoul solar trebuie instalat întotdeauna în exterior.

Înainte de a instala lumina în locația dorită, trebuie să luați în considerare cel mai bun loc pentru ca panoul solar să primească cea mai multă lumină naturală. Există 3 metri de cablu între panoul solar și suportul de tavan, astfel încât este esențial să nu amplasați panoul solar în afara zonei în care doriți să direcționați lumina. Atunci când poziționați panoul solar, încercați întotdeauna să îl orientați spre sud, sud-est sau sud-vest, evitând locurile în care lumina zilei este obstrucționată de clădiri, garduri, copaci sau umbrele create de aceștia. Odată stabilită locația panoului solar, instalați-l folosind șuruburile și diblurile furnizate.

Instalație de iluminat

Înainte de a instala lumina, rețineți că cablul de tragere are o lungime de 23 cm, deci asigurați-vă că îl puteți atinge în punctul în care doriți să îl instalați. Țineți suportul pe tavan și marcați cele 3 găuri. Prin aceste marcaje puteți acum să găuriți sau să tăiați o gaură, în funcție de suprafața pe care atașați lumina. Când sunteți gata, înșurubați suportul de tavan în poziție.

Instrucțiuni de utilizare

Lumina și panoul solar sunt acum instalate, gata de utilizare. Atunci când comutatorul de pe spatele panoului solar este pornit (poziția "ON"), puteți utiliza lumina cu ajutorul cablului sau al telecomenzii.

Nu uitați, lumina solară Richmond este alimentată cu energie solară, deci este imperativ să economisiți energia ori de câte ori este posibil. Întotdeauna stingeți lumina când ați terminat de utilizat-o, altfel va fi complet goală și s-ar putea să nu funcționeze atunci când aveți nevoie de ea în alte momente.

Rezolvarea problemelor:

Dacă lumina dvs. solară Richmond nu mai funcționează, există șanse ca aceasta să fi rămas fără energie. Motivele comune pentru care o lumină a încetat să mai funcționeze sunt:

- lumina a fost lăsată aprinsă din greșeală.
- lumina este utilizată prea des sau pentru prea mult timp,
- lumina este utilizată în mod regulat în timpul zilei, când ar trebui să fie încărcată.
- lumina nu este încărcată suficient din cauza amplasării necorespunzătoare a panoului solar,
- lumina nu este încărcată suficient din cauza vremii înnorate prelungite.

Urmați procedura de încărcare de mai jos.

Procedura de reîncărcare:

1. Verificați dacă întrerupătorul de pe spatele panoului solar este pornit - în poziția "ON".
2. După lăsarea întinericului, puteți aprinde corpul de iluminat folosind cablul de tragere sau telecomanda.
3. În cazul unei perioade scurte de luminozitate, lăsați lampa oprită (dar în poziția "ON" pe panoul solar) și încărcați-o timp de 3 - 5 zile.