

RICHMOND

Solárne záhradné svetlo

Pred prvým použitím
nechajte svoje svetlo
nabíjať po dobu 3 dní

Vykonajte:



Uistite sa, že je
solárny panel
otočený na juh



Z času na čas
vyčistite
solárny panel

Nevykonávajte:



Nenabíjajte
solárny panel
za sklom !



Neumiestňujte
solárny panel
do tieňa

Pri montovaní svetla vždy dbajte na opatnosť, najmä ak ho montujete na vysokých miestach.

Užívateľský manuál:

Ďakujeme, že ste si vybrali náš produkt *Solárne záhradné svetlo Richmond*.

Prosím, prečítajte si pozorne nasledovné inštrukcie pred použitím vášho svetla Richmond.

Upozorňujeme, že vaše svetlo Richmond je navrhnuté tak, aby sa nabíjalo cez deň a pracovalo v noci. Svetlo je možné používať aj počas dňa, ale počas jeho používania sa nebude nabíjať. Pravidelné denné používanie po dlhšiu dobu bude mať za následok, že vaše svetlo prestane svietiť.

Inštalácia solárneho panela

Majte na pamäti, že svetlo sa môže používať v interiéri alebo exteriéri, solárny panel však musí byť inštalovaný vždy vonku.

Pred inštaláciou vášho svetla na požadované miesto musíte zvoliť najlepšie miesto pre solárny panel, aby získal čo najviac denného svetla. Medzi solárnym panelom a stropným držiakom sú 3 metre kábla, takže je nevyhnutné, aby ste solárny panel neumiestňovali mimo dosahu miesta, kam chcete, aby vaše svetlo smerovalo. Pri umiestňovaní solárneho panela sa ho vždy snažte nakloniť na juh, juhovýchod alebo juhozápad, pričom sa treba vyhnúť miestam, kde dennému svetlu bránia budovy, ploty, stromy alebo tieň, ktoré vytvárajú. Po určení umiestnenia solárneho panela ho nainštalujte pomocou dodaných skrutiek a hmoždiniek.

Inštalácia svetla

Pred inštaláciou vášho svetla nezabudnite, že ťahacia šnúra má dĺžku 23 cm, preto sa uistite, že ste ju schopní dosiahnuť na miesto, kde ho chcete nainštalovať. Držte držiak na strope a označte 3 otvory. Cez tieto značky môžete teraz vyvŕtať alebo vyrezať dieru podľa toho, na aký povrch pripevňujete svetlo. Keď ste pripravení, priskrutkujte stropný držiak na miesto.

Návod na obsluhu

Svetlo a solárny panel sú teraz nainštalované, pripravené na použitie. Keď je spínač na zadnej strane solárneho panela zapnutý (poloha "ON"), môžete svetlo ovládať pomocou ťahacej šnúry alebo pomocou diaľkového ovládania.

Nezabudnite , že vaše solárne svetlo Richmond je napájané solárnou energiou, takže je nevyhnutné , aby ste energiu šetrili vždy, keď je to možné. Po ukončení používania vždy svetlo vypnite, inak bude svietiť úplne naprázdno a nemusí fungovať, keď ho budete potrebovať inokedy.

Riešenie problémov:

Ak vaše solárne svetlo Richmond prestane fungovať, je pravdepodobné, že sa vyčerpala energia.

Bežné dôvody prečo svetlo prestalo fungovať sú:

- svetlo bolo nechtiac nechané zapnuté.
- svetlo sa používa príliš často alebo príliš dlho,
- svetlo sa používa pravidelne počas dňa, kedy by sa malo nabíjať.
- svetlo nie je dostatočne nabité kvôli zlému umiestneniu solárneho panela,
- svetlo nie je dostatočne nabité kvôli dlhému zamračenému počasiu.

Postupujte podľa postupu nabíjania uvedeného nižšie.

Postup dobíjania:

1. Skontrolujte, či je prepínač na zadnej strane solárneho panela zapnutý – v polohe "ON".
2. Po zotmení môžete svietidlo zapnúť pomocou ťahacej šnúry, prípadne pomocou diaľkového ovládania.
3. V prípadne krátkej doby svietivosti, ponechajte svietidlo vypnuté (na solárnom paneli však v polohe "ON") a nabíjajte po dobu 3 - 5 dní.