

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

PŘESNOST

Přesnost měření lepší než třída 1 v celém teplotním rozsahu

JEDNODUCHÉ A PRAKTICKÉ

- › Standardní montáž na DIN lištu 35 mm
- › Malý objem, šířka: 72 mm
- › LCD displej, pohodlný pro nastavení a kontrolu uživatelem
- › Vizuální barevná identifikace s jednoduchým zapojením

EKOLOGICKÉ

- › Celková spotřeba energie $\leq 2 \text{ W}$

Text a údaje odrážejí aktuální technický stav v době tisku. Technické změny vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Společnost CHINT nenese odpovědnost za chyby nebo tiskové chyby.

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

Technická specifikace	DDSU666-FE
Mechanické parametry	
Rozměr (Š×H×V)	72×98×65,5 mm
Typ montáže	DIN35 lišta
Napájení	
Typ elektrické sítě	3P4W
Vstupní napětí	85 VAC~288 VAC (fázové napětí)
Spotřeba energie	≤2 W
Pomocné napájení	85 VAC~288 VAC (L, N)
Měřicí rozsah	
Síťové napětí	147 VAC~499 VAC
Fázové napětí	85 VAC~288 VAC
Proud	0 A ~100 A
Přesnost měření	
Napětí	±0,5 %
Proud	±1 %
Frekvence	±0,01 Hz
Výkon	±1 %
Energie	±1 %
Komunikace	
Rozhraní	Jednosměrný Ethernet
Komunikační protokol	Modbus-TCP
Prostředí	
Provozní teplota	-25 °C ~ 60 °C
Skladovací teplota	-40 °C ~ 70 °C
Provozní vlhkost	5 % ~ 95 % (nekondenzující)
Ostatní	
Příslušenství	Proudový transformátor

Copyright © CHINT GLOBAL PTE. LTD. 2022. Všechna práva vyhrazena.

Žádná část tohoto dokumentu nesmí být reprodukována ani přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky bez předchozího písemného souhlasu společnosti CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Obecné prohlášení o vyloučení odpovědnosti

Informace v tomto dokumentu mohou obsahovat predikativní vyjádření, včetně, mimo jiné, vyjádření týkajících se budoucích finančních a provozních výsledků, budoucího portfolia produktů, nových technologií atd. Existuje řada faktorů, které by mohly způsobit, že se skutečné výsledky a vývoj budou podstatně lišit od těch, které jsou vyjádřeny nebo naznačeny v predikativních vyjádřeních. Tyto informace jsou proto poskytovány pouze pro referenční účely a nepředstavují ani nabídku, ani přijetí nabídky. Společnost CHINT může tyto informace kdykoli změnit bez předchozího upozornění.

Pro objednávky a informace kontaktujte hongys@chintglobal.com

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL

Adresa: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Italia)
Tel: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.

Adresa: Calle José Echegaray, Num 8. Parque
Empresarial Las Rozas Edificio 3, Planta Baja,
Oficina 7-8. C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

chintglobal.com