

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

GENAUIGKEIT

Messgenauigkeit besser als Klasse 1 über den gesamten Temperaturbereich

EINFACH & PRAKTISCH

- › Standardmäßige Hutschienenmontage nach DIN 35 mm
- › Kompakte Bauform, Breite: 72 mm
- › LCD-Display, praktisch für Einstellung und Kontrolle durch den Nutzer
- › Optische Farbkennzeichnung für einfache Verdrahtung

UMWELTFREUNDLICH

- › Gesamtleistungsaufnahme $\leq 2 \text{ W}$

Texte und Abbildungen entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. CHINT übernimmt keine Haftung für Fehler oder Druckfehler.

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

Technische Daten	DDSU666-FE
Mechanische Parameter	
Abmessungen (B×T×H)	72×98×65,5 mm
Montageart	DIN35-Schiene
Stromversorgung	
Netztyp	3P4W
Eingangsspannung	85 VAC~288 VAC (Phasenspannung)
Leistungsaufnahme	≤2 W
Hilfsspannungsversorgung	85 VAC~288 VAC (L, N)
Messbereich	
Leiterspannung	147 VAC~499 VAC
Phasenspannung	85 VAC~288 VAC
Strom	0 A ~100 A
Messgenauigkeit	
Spannung	±0,5 %
Strom	±1 %
Frequenz	±0,01 Hz
Leistung	±1 %
Energie	±1 %
Kommunikation	
Schnittstelle	1-Wege-Ethernet
Kommunikationsprotokoll	Modbus-TCP
Umgebungsbedingungen	
Betriebstemperatur	-25 °C ~ 60 °C
Lagertemperatur	-40 °C ~ 70 °C
Betriebsluftfeuchtigkeit	5 % ~ 95 % (nicht kondensierend)
Sonstiges	
Zubehör	Stromwandler

Copyright© CHINT GLOBAL PTE. LTD. 2022. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von CHINT GLOBAL PTE. LTD in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln reproduziert oder übertragen werden.

Allgemeiner Haftungsausschluss

Die Informationen in diesem Dokument können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen zu künftigen finanziellen und betrieblichen Ergebnissen, zum künftigen Produktportfolio, zu neuen Technologien usw. Es gibt eine Reihe von Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese Informationen dienen daher nur zu Referenzzwecken und stellen weder ein Angebot noch eine Annahme dar. CHINT kann die Informationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern.

**Für Bestellungen und weitere Informationen wenden Sie sich bitte an
hongys@chintglobal.com**

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL

Adresse: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Italia)
Tel: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.

Adresse: Calle José Echegaray, Num 8. Parque
Empresarial Las Rozas Edificio 3, Planta Baja,
Oficina 7-8. C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

chintglobal.com