

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

PRECIZIE

Precizie de măsurare mai bună decât clasa 1 pe întregul interval de temperatură

SIMPLU ȘI UȘOR

- › Montare standard pe șină DIN de 35 mm
- › Volum redus, lățime: 72 mm
- › Afișaj LCD, convenabil pentru configurare și verificare de către utilizatori
- › Identificare vizuală prin culori, cu cablaj simplu

ECOLOGIC

- › Consum total de energie ≤ 2 W

Textul și cifrele reflectă starea tehnică actuală la momentul tipăririi. Sub rezerva modificărilor tehnice. Se exceptează erorile și omisiunile. CHINT nu își asumă nicio răspundere pentru greșeli sau erori de tipar.

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

Specificație tehnică	DDSU666-FE
Parametri mecanici	
Dimensiune (L×A×Î)	72×98×65,5 mm
Tip de montare	Șină DIN35
Alimentare electrică	
Tip de rețea electrică	3P4W
Tensiune de intrare	85 VAC~288 VAC (tensiune de fază)
Consum de energie	≤2 W
Alimentare auxiliară	85 VAC~288 VAC (L, N)
Interval de măsurare	
Tensiune de linie	147 VAC~499 VAC
Tensiune de fază	85 VAC~288 VAC
Curent	0 A ~100 A
Precizie de măsurare	
Tensiune	±0,5 %
Curent	±1 %
Frecvență	±0,01 Hz
Putere	±1 %
Energie	±1 %
Comunicare	
Interfață	Ethernet unidirecțional
Protocol de comunicare	Modbus-TCP
Mediu	
Temperatură de funcționare	-25 °C ~ 60 °C
Temperatură de depozitare	-40 °C ~ 70 °C
Umiditate de funcționare	5 % ~ 95 % (fără condens)
Altele	
Accesorii	Transformator de curent

Drepturi de autor © CHINT GLOBAL PTE. LTD. 2022. Toate drepturile rezervate.

Nicio parte a acestui document nu poate fi reprodusă sau transmisă sub nicio formă și prin niciun mijloc fără acordul scris prealabil al CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Declinare generală de responsabilitate

Informațiile din acest document pot conține afirmații predictive, inclusiv, fără limitare, declarații privind rezultatele financiare și operaționale viitoare, portofoliul viitor de produse, noile tehnologii etc. Există o serie de factori care ar putea determina ca rezultatele și evoluțiile reale să difere semnificativ de cele exprimate sau sugerate în declarațiile predictive. Prin urmare, aceste informații sunt furnizate doar cu titlu de referință și nu constituie nici o ofertă, nici o acceptare. CHINT poate modifica informațiile în orice moment, fără notificare prealabilă.

Pentru comenzi și informații, vă rugăm să contactați hongys@chintglobal.com

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL

Adresă: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Italia)
Tel: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.

Adresă: Calle José Echegaray, Num 8. Parque
Empresarial Las Rozas Edificio 3, Planta Baja,
Oficina 7-8. C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

chintglobal.com