

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

PRESNOST'

Presnosť merania lepšia ako trieda 1 v celom teplotnom rozsahu

JEDNODUCHÉ A PRAKTICKÉ

- › Štandardná montáž na DIN lištu 35 mm
- › Malý objem, šírka: 72 mm
- › LCD displej, pohodlný pre nastavenie a kontrolu používateľom
- › Vizuálna farebná identifikácia s jednoduchým zapojením

EKOLOGICKÉ

- › Celková spotreba energie ≤ 2 W

Text a údaje odrážajú aktuálny technický stav v čase tlače. Technické zmeny vyhradené. Chyby a opomenutia vyhradené. Spoločnosť CHINT nenesie zodpovednosť za chyby alebo tlačové chyby.

CHINT

Empower the World

CHINT Smart Power Sensor For HUAWEI EV-Charger Solution

Technická špecifikácia	DDSU666-FE
Mechanické parametre	
Rozmer (Š×H×V)	72×98×65,5 mm
Typ montáže	DIN35 lišta
Napájanie	
Typ elektrickej siete	3P4W
Vstupné napätie	85 VAC~288 VAC (fázové napätie)
Spotreba energie	≤2 W
Pomocné napájanie	85 VAC~288 VAC (L, N)
Merací rozsah	
Sieťové napätie	147 VAC~499 VAC
Fázové napätie	85 VAC~288 VAC
Prúd	0 A ~100 A
Presnosť merania	
Napätie	±0,5 %
Prúd	±1 %
Frekvencia	±0,01 Hz
Výkon	±1 %
Energia	±1 %
Komunikácia	
Rozhranie	Jednosmerný Ethernet
Komunikačný protokol	Modbus-TCP
Prostredie	
Prevádzková teplota	-25 °C ~ 60 °C
Skladovacia teplota	-40 °C ~ 70 °C
Prevádzková vlhkosť	5 % ~ 95 % (nekondenzujúca)
Ostatné	
Príslušenstvo	Prúdový transformátor

Copyright © CHINT GLOBAL PTE. LTD. 2022. Všetky práva vyhradené.

Žiadna časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukována ani prenášaná v akejkoľvek forme alebo akýmikoľvek prostriedkami bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti CHINT GLOBAL PTE. LTD.

Všeobecné vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti

Informácie v tomto dokumente môžu obsahovať predikčné vyjadrenia, vrátane, okrem iného, vyjadrení týkajúcich sa budúcich finančných a prevádzkových výsledkov, budúceho portfólia produktov, novej technológie atď. Existuje množstvo faktorov, ktoré by mohli spôsobiť, že skutočné výsledky a vývoj sa budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú vyjadrené alebo naznačené v predikčných vyjadreniach. Preto sú tieto informácie poskytované len na referenčné účely a nepredstavujú ani ponuku, ani prijatie ponuky. Spoločnosť CHINT môže tieto informácie kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Pre objednávky a informácie kontaktujte hongys@chintglobal.com

CHINT ITALIA INVESTMENT SRL

Adresa: Via Bruno Maderna 7
30174 Venezia (Italia)
Tel: +39 3896692658
E-mail: hongys@chintglobal.com

CHINT ELECTRICS S.L.

Adresa: Calle José Echegaray, Num 8. Parque
Empresarial Las Rozas Edificio 3, Planta Baja,
Oficina 7-8. C.P: 28232 Las Rozas (Madrid)
Tel: +34 91 645 03 53
E-mail: hongys@chintglobal.com

chintglobal.com