

Merkmale

Die Fernanzeige MT52 kann mit Reglern mit RS485-Kommunikation verwendet werden und ermöglicht die Überwachung des aktuellen Betriebsstatus sowie die Einstellung der Parameter.

Merkmale

- Einfach zu installieren und zu bedienen
- Anzeige von Fehlermeldungen in Echtzeit
- Lokales Auslesen von Echtzeitparametern
- Direkte Stromversorgung durch den Regler
- Mit RJ45-Kommunikationsanschluss



Technische Daten

Elektrische Parameter	
Eigenverbrauch	Hintergrundbeleuchtung EIN <23mA
	Hintergrundbeleuchtung AUS <15mA
Mechanische Parameter	
Abmessungen Frontplatte	98mm×98 mm
Abmessungen Rahmen	114mm×114 mm
Kommunikationsanschluss	RJ45
Kommunikationskabel (m)	Standard: 2m, max.: 50 m
Nettogewicht	Einfache Verpackung: 0.23 Kg, Standardverpackung: 0.32kg
Umgebungsparameter	
Umgebungstemperatur	-20°C ~ +70°C