



ANSCHLUSSDOSE SH-AIO3H-SZR

KOMPATIBEL MIT AIO-3H-EINHEITEN VON THE FOXESS



Einführung

Die Anschlussbox SH-AIO3H-SZR ermöglicht die schnelle Installation einer Notstromversorgung beim Kunden und ist für die Verwendung mit FoxEss 3H Wechselrichtern ausgelegt. Im Normalbetrieb werden alle Stromkreise, einschließlich der Notstromkreise, direkt vom Stromnetz versorgt. Bei einem Netzausfall schaltet das System automatisch auf Notstromversorgung durch den Wechselrichter um. Das System gewährleistet die Energieunabhängigkeit der an den Notausgang angeschlossenen Stromkreise.

Technische Parameter

SH-AIO3H-SZR	
Kompatibilität	FoxEss AIO 3H 5.0-E - 10.0-E FoxEss H3 5.0-E - 12.0-E
Rastertyp	TN-S / TN-CS
Notstromkreis	Energiespeicherung
Notstromversorgung	Abhängig von der Wechselrichterleistung
Gitterparameter V	230/400
Nennfrequenz, Hz	50
Verbindungsart	3F + N
Zeitpunkt der Netzwerkumschaltung, s	0,2 < t
Zeitpunkt der Backup-Umschaltung, s	≈3 / abhängig von der Wechselrichterleistung
Schutzschalter	K1/K2 63A
Schutzklasse IP	65
Abmessungen Höhe/Breite/Tiefe, mm	653 / 319 / 144
Gewicht, kg	6,08
Kabelverschraubungen	5 x M25
	1 x M16
Wechselrichter-EPS-Anschluss	Klemmenblock10 mm ²
Netzanschluss und Wechselrichter-Transmitter	Klemmenblock10 mm ²
Netzwerkeingang	Klemmenblock10 mm ²
Garantierter Stromanschluss	Klemmenblock10 mm ²
Platz für eine Angelegenheit	Ja
Betriebstemperatur, °C	- 20÷40

Anschlussdiagramm

