Translated from English to Romanian - www.onlinedoctranslator.com

CUTIE DE CONEXIUNI

SH-AIO3H-SZR

COMPATIBIL CU UNITĂȚILE AIO-3H DE LA FOXESS



Introducere

Cutia de conectare SH-AIO3H-SZR permite instalarea rapidă a unei surse de alimentare de urgență în instalația clientului și este concepută pentru a fi utilizată cu invertoarele FoxEss 3H. În starea normală de funcționare a rețelei, toate circuitele sunt alimentate direct de la sistemul de alimentare, inclusiv circuitele de alimentare de urgență. În timpul unei defecțiuni a rețelei, sistemul comută automat la alimentarea de urgență de la invertor. Sistemul asigură independența energetică a circuitelor conectate la ieșirea de urgență.

Parametri tehnici

SH-AIO3H-SZR	
Compatibilitate	FoxEss AIO 3H 5.0-E - 10.0-E FoxEss H3 5.0-E – 12.0-E
Tipul de grilă	TN-S / TN-CS
Circuit de energie de rezervă	Stocarea energiei
Puterea circuitului de urgență	Depinde de puterea invertorului
Parametrul grilei V	230/400
Frecvență nominală, Hz	50
Tipul de conexiune	3F + N
Timpul de comutare a rețelei, s	0,2 < t
Timpul de comutare a rezervăi, s	≈3 / depinde de puterea invertorului
Întrerupător de circuit	K1/K2 63A
Clasa de protecție IP	65 de ani
Dimensiuni înălțime/lățime/adâncime, mm	653 / 319 / 144
Greutate, kg	6,08
Garnituri de cablu	5 x M25 1 x M16
Conector EPS pentru invertor	Bloc terminal10 mm_2
Conector GRID și transmițătoare invertoare	Bloc terminal10 mm_2
Intrare de rețea	Bloc terminal10 mm_2
Conector de alimentare garantat	Bloc terminal10 mm_2
Spațiu pentru o chestiune	Da
Temperatura de funcționare, °C	- 20÷40

Schema de conectare

