Deye

Deye Inverter

# ÎNREGISTRATOR DE DATE

## DL1000B-WIFI NOU




## CARACTERISTICI

- Plug and Play
- Configurare flexibilă a rețelei
- Suport pentru comenzi AT
- Actualizări OTA locale și la distanță
- Completare retroactivă a datelor
- Design wireless cu disponibilitate ridicată
- Transmisie criptată

DL1000B-WIFI

| Caracteristici | DL1000B-WIFI |
|---|---|
| **WIFI** | |
| Interval de frecvență de operare | 2400 ~ 2500MHz |
| Putere de transmisie | 802.11b : +14dBm ~ +18dBm ( @11Mbps ) |
| | 802.11g : +13dBm ~ +16dBm ( @54Mbps ) |
| | 802.11n : +11dBm±14dBm ( @HT20,MCS7 ) |
| Antenă | Antenă integrată |
| **BLE** | |
| Protocoale | BLE 5.3 |
| Interval de frecvență de operare | 2400 ~ 2500MHz |
| Putere de transmisie | MAX : 18dBm |
| **Hardware** | |
| Tensiune de alimentare | DC 5V |
| Consum de putere | 1.5W |
| LED | NET LED |
| | COM LED |
| Interfață de date | USB |
| Temperatură de operare | -40℃ ~ +65℃ |
| Umiditate de operare | 10%-90% ( fără condens ) |
| Interval de temperatură la depozitare | -45℃ ~ +90℃ |
| Umiditate la depozitare | < 40% |
| Grad de protecție al carcasei | IP65 |
| Dimensiuni (L x A x Î) | 116.6mm x 70.5mm x 30.5mm |
| **Software** | |
| Viteză de comunicație serială | Implicit: 9600bps |
| Interval de colectare a datelor | Implicit: 1 minut (opțional 1-30 min.) |
| Configurare utilizator | Comandă AT |
| | Configurare prin pagina web locală |
| | Server la distanță |
| OTA | OTA local |
| | OTA la distanță |
| Completare retroactivă a datelor | Acceptată |

**NINGBO DEYE INVERTER TECHNOLOGY Co.,LTD**
Adresă: No.26, YongJiang Road, Beilun, NingBo, 315806, China.
E-mail serviciu clienți: cloudservice@deye.com.cn
www.deyeinverter.com