






Dimensiuni (mm)





Bobină Rogowski

- Tip bobină, instalare ușoară și rapidă
- Intrare primară 1000 A / 1500 A / 2000 A / 3000 A ^①
- Ieșire secundară 40 mA
- Funcționare sigură

	1000 A/ 40 mA (3 în 1)	1500 A/ 40 mA (3 în 1)	2000 A / 40 mA (3 în 1)	3000 A / 40 mA (3 în 1)
Model de adaptare	M3-40 / M3-40-Dual			
Mod de conectare	Phoenix			
Frecvență	45 Hz ~ 65 Hz			
Curent nominal	1000 A	1500 A	2000 A	1500 A
Putere nominală de ieșire	40 mA (c.a.)			
Diametru interior	100 mm	150 mm		
Precizie de citire	Clasa 0,5 % (poziție centrată vertical)			
Eroare de poziționare	1 %			
Raport de transformare	25 000 : 1	37 500 : 1	50 000 : 1	75 000 : 1
Intervalul de tensiune aplicabil	1000 V CAT III, 600 V CAT IV			
Tensiune de alimentare	5 V c.c.			
Eroare de fază	< 0,5 °			
Lățime de bandă (3 dB)	1 Hz ~ 20 kHz			
Temperatura de funcționare	-40 °C ~ 85 °C			
Rezistența dielectrică	7400 V c.a. la 50/60 Hz, 1 minut			
Lungimea cablului (implicit)	2 m			
Grad de etanșeitate	IP67			
Certificări	CE, IP68, RoHS 2.0			
Dimensiuni (mm)				

^① Vechea versiune de firmware a contorului trifazic Solax nu este compatibilă cu bobina Rogowski de 3000 A și necesită o actualizare de la distanță.