MADISON
SOLÁRNÍ SVÍTIDLA

solarcentre®
WWW.SOLARCENTRE.CO.UK

Děkujeme, že jste si vybrali solární svítidla Madison od společnosti Solárne centrum. Před použitím svítidel si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Jak fungují:
Během dne solární panel absorbuje sluneční světlo, které nabíjí předem nainstalovanou dobíjecí baterii, která pak v noci napájí svítidla. Za soumraku se svítidla automaticky zapnou a po 8 hodinách se automaticky vypnou. Svítidla nebudou fungovat, pokud je solární panel vystaven dennímu světlu nebo se nachází v osvětlené místnosti. Svítidla se nerozsvítí, pokud jsou vypnutá, ale budou se i nadále nabíjet.

Instalace solárního panelu:
Při umisťování solárního panelu se vyhněte místům, kde je sluneční světlo zastíněno stromy, listím, budovami, ploty nebo stíny, které tyto objekty vytvářejí. Nejvhodnější je vždy slunné místo orientované na jih. Vezměte prosím na vědomí, že mezi každým světlem a solárním panelem je kabel o délce 4,5 metru, proto na to při výběru umístění panelu myslete.

Montáž solárního panelu pomocí šroubů:
Umístěte držák na místo instalace a vyznačte tři otvory na základně držáku. Poté pomocí dodaných šroubů upevněte držák na místo. Nyní můžete solární panel připevnit k držáku.

Montáž solárního panelu na kolík:
Nepokoušejte se zatlouct kolík do země s připevněným solárním panelem nebo držákem solárního panelu, protože by mohlo dojít k poškození solárního panelu, kolíku nebo držáku. Zkontrolujte, zda není půda příliš tvrdá, a zatlačte kolík do země. Pokud je půda příliš tvrdá, polijte požadované místo vodou, aby změkla, a pomocí pevného kovového předmětu vyražte otvor, než do něj zatlučete kolík. Jakmile je kolík na místě, opatrně nasuňte solární panel na jeho vrchol. Jakékoli poškození kolíku, držáku nebo solárního panelu způsobené pokusem o zatlučení do tvrdé půdy není kryto zárukou.

Vezměte prosím na vědomí, že špatně umístěný panel výrazně sníží výkon svítidel.

Instalace svítidel:
Vždy se ujistěte, že kabel vedoucí ze solárního panelu Madison k vašim světlům má určitou vůli. Přetížení tohoto kabelu může poškodit buď světla, nebo solární panel a způsobí neplatnost vaší záruky.

Ačkoli jsou vaše svítidla navržena pro celoroční provoz venku, nejsou určena k dlouhodobému ponoření ve vodě. Ujistěte se prosím, že vaše svítidla nejsou umístěna na místech, kde by mohla být ponořena ve stojaté vodě. Poškození vodou způsobené ponořením svítidel do vody vede ke ztrátě platnosti záruky.

Návod k obsluze:

Mějte prosím na paměti, že svítidla nebudou fungovat, pokud je solární panel vystaven dennímu světlu nebo se nachází uvnitř v umělém osvětlení. Pokud chcete svítidla vyzkoušet za denního světla, položte solární panel lícem dolů na rovný povrch.

Najděte prosím tlačítko na spodní straně solárního panelu.

Tři nastavení výkonu vám umožňují zvolit ideální rovnováhu mezi jasem a dobou svícení, aby byl zaručen celoroční výkon. Tlumené světlo znamená nižší spotřebu energie, což zase znamená delší dobu svícení. Doporučujeme používat režim plného jasu v létě, první úsporný režim na jaře a na podzim a druhý úsporný režim v zimě.

1. stisknutí: Světla se po setmění rozsvítí v režimu plného jasu.
2. stisknutí: Světla se rozsvítí za soumraku v prvním úsporném režimu, ve kterém je jas snížen o 25 %, ale světla budou svítit déle.
3. stisknutí: Světla se rozsvítí za soumraku v druhém úsporném režimu, kde je jas snížen o 50 %, ale světla budou svítit ještě déle.
Třetí stisknutí: Světla se vypnou a automaticky se již nezapnou, ale budou se i nadále nabíjet.

Řešení problémů:

Moje světla svítí, ale není tma
Vaše solární svítidla Madison mají v solárním panelu světelný senzor, který jim signalizuje, kdy je dostatečná tma k zapnutí. Pokud se vaše svítidla zapínají během dne, solární panel si může myslet, že je tma, i když tomu tak není. K tomu může dojít za neobvykle zataženého počasí, ale obvykle je to známkou toho, že je solární panel umístěn na místě, které je silně zastíněné. Zvažte prosím změnu umístění solárního panelu nebo odstraňte předměty, které brání dopadu světla na solární panel.

Moje svítidla fungovala prvních několik nocí a pak přestala fungovat
Solární svítidla Madison jsou obvykle dodávána částečně nabitá, takže budou fungovat několik nocí, aniž by byla znovu nabita slunečním zářením. Pokud svítidla přestanou fungovat po několika nocích, je pravděpodobné, že během prvních několika dní nebyla znovu nabita.Budete muset vylepšit umístění solárního panelu a poté světla vypnout a nechat je vypnutá po dobu minimálně 3 dnů (ujistěte se, že uplynul alespoň jeden slunečný den), aby se baterie mohly dobít.

Nemohu svá světla zapnout a nikdy se nezapnou

1. Nejprve prosím zkontrolujte, zda jsou svítidla zapnutá, a to tak, že několikrát stisknete spínač na spodní straně solárního panelu. Pamatujte, že solární svítidla Madison se rozsvítí až po setmění, proto prosím zajistěte, aby byl solární panel zcela zakrytý, pokud svítidla testujete venku během dne nebo uvnitř v osvětlené místnosti.

2. Pokud je tma a vaše světla se nerozsvítí, může to být způsobeno blízkým zdrojem světla, který ruší senzor soumraku. Může se jednat o blízké pouliční osvětlení nebo světlo přicházející z vnitřku či vně vaší nemovitosti nebo sousední nemovitosti. Chcete-li to zkontrolovat, zcela zakryjte solární panel. Pokud se světla rozsvítí, odstraňte kryt a upravte úhel solárního panelu tak, aby nedocházelo k rušení tímto zdrojem světla.

3. Obvykle je vaše svítidlo Madison dodáváno částečně nabité, ale není tomu tak vždy. Vypněte svítidlo pomocí vypínače na spodní straně solárního panelu a nechte jej vypnuté po dobu minimálně 3 dnů (ujistěte se, že uplynul alespoň jeden slunečný den), aby se baterie mohly dobít.

4. Někdy může dojít k náhodnému poškození svítidel během instalace. Zkontrolujte svítidla a veškerou kabeláž, zda nedošlo k nějakému náhodnému poškození.

Pro zákaznickou podporu se prosím obraťte na svého prodejce nebo pošlete e-mail na adresuinfo@thesolarcentre.co.uk .