

DYNAMO | SOLAR | USB

DAB+ Radio & Speaker

af!°'sübüü'T - Cb@CB -% °



61'SßN

POWERplus® Bison

DINAMO | SOLAR | USB
DAB+ | Radio FM Difuzor Bluetooth



POWERplus Bison este un radio DAB+ | FM de înaltă calitate, cu funcții suplimentare integrate:

- Difuzor Bluetooth
- Powerbank de 2.600 mAh
- Lanternă LED
- Ceas
- Alarmă personală

POWERplus Bison combină tehnologia dinamo, solară și USB pentru încărcare. Partenerul tău perfect pentru activități în aer liber, cum ar fi camping, drumeții, pescuit, plimbări cu barca etc.



Radio DAB+ | FM de înaltă calitate



Difuzor Bluetooth puternic



Baterie litiu 18650 înlocuibilă



Lanternă LED integrată



Funcție de powerbank



Parametri tehnici princip

Sensibilitate FM	≥10 uV
Sensibilitate DAB	≥27 uV
Raza de recepție FM	76 - 108 MHz
Gama de recepție DAB	174,928-239,200 MHz
Distanța pentru Bluetooth	≤10 metri
Puterea de ieșire a frecvenței audio	2 W (4 W pentru BT)
Lumină LED	2 buc. 1 W 2835 (4000-4500K)
Lumină SOS	0,5 W 2835
Durata de funcționare a radioului după 1 minut de pomire (voce intermediară)	4 - 5 min
Durata de iluminare a LED-ului după 1 minut de acționare a manivelei (1 LED)	7-8 min
Durata de funcționare a radioului după încărcare prin expunere directă la soare timp de 1 oră (500 W/m², volum intermediar)	16-18 min
Durata de iluminare a unui LED după încărcarea prin expunere directă la lumina soarelui timp de 1 oră	19-23 min
Curent maxim pentru încărcarea solară	20 mA
Durata de funcționare a radioului după încărcarea completă (voce intermediară)	15 ore
Durata de funcționare a Bluetooth după încărcare completă (voce intermediară)	17 ore
Durata de funcționare a iluminatului după încărcare completă (1 LED)	9 ore
Durata de funcționare a funcției SOS după încărcare completă	3 ore
Timp de încărcare completă prin cablu de intrare USB	2-4 ore
Specificații baterie încorporată	3,7 V, 2600 mAh
Diametrul difuzorului încorporat	φ45 mm/5 W
Tensiune și curent de intrare	5 V/1 A
Tensiune și curent de ieșire	5 V/1 A
Puterea generatorului	5 W